

FBA-CH-seriell für FlexES Control



Artikel-Nr.: FX808472

Das Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil mit integrierter Elektronik ist gemäß Schweizer Norm SN 054 002 : 1999 und nach Brandschutzrichtlinie für Brandmeldeanlagen 20-03d eine Einrichtung zum Anschluss an Brandmeldeanlagen. Es zeigt bestimmte Betriebszustände der BMA wie Brandalarm, Störung und Fernalarm an.

Tasterbelastung	max. 24V/50mA (AC/DC)
Betriebsspannung	10 ... 42 V DC
Betriebsspannung	25 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 25 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 40 mA @24V
Farbe	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Abmessungen	B: 142 mm H: 175 mm T: 40 mm

 Schließung vorbereitet für SEA-7000- oder KABA-5000-Schließung (bauseits zu beschaffen)

 inkl. 784871 Schnittstellenmodul RS422 / RS485

Leistungsmerkmale:

- werkskonfiguriert, Protokoll für FlexES Control voreingestellt
- universelle Anschlussmöglichkeiten über ein Schnittstellenmodul für TTY, RS232, RS422 oder RS485 (im Lieferumfang enthalten)
- 3 Sammelanzeigen/ LEDs (Brand, Störung, Fernalarm)
- 2 Tasten für Rückwirkung auf BMA (akustische Signalisierung abstellen, Brandmelderzentrale rückstellen)
- 1 Schlüsselschalter (Bedienung freigeben) Bedienverriegelung mit Profilhalbzylinder nach Schweizer Norm