

## Spannungskonverter 24 V DC



**Artikel-Nr.: 781337**

**VdS-Anerkennung: G 206006**

Der Konverter stellt eine galvanisch getrennte 24-V-Spannungsversorgung für einen Sondermelder zur Verfügung. Die Eingangsspannung beträgt 12 V und wird aus der Brandmelderzentrale oder einem externen Netzteil zugeführt. Das Modul kann in die Gehäuse 120240, 788600, 788601, 788603, 788650.10 und 788651.10 integriert werden.

Bei der Projektierung bitte auf die primäre (12 V) Stromaufnahme bei Netzausfall achten.

### Leistungsmerkmale:

- Galvanische Trennung von Gleichspannungspotenzialen
- Anschlussklemmen bis max. 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kurzschlussfest

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung    | 10 ... 28 V DC             |
| Ausgangsspannung    | 24 V DC $\pm$ 10 %         |
| Ausgangsstrom       | max. 400 mA                |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 50 °C           |
| Lagertemperatur     | -15 °C ... 55 °C           |
| Rel. Luftfeuchte    | < 95 %                     |
| Schutzart           | IP 40 (im Gehäuse)         |
| Gewicht             | ca. 70 g                   |
| Abmessungen         | B: 65 mm H: 72 mm T: 20 mm |
| Leistungserklärung  | DoP-20617130701            |