

Zentralen-Parallel-Anzeige ZPA 4000, uP



Artikel-Nr.: 784719

Zentralen-Parallel-Anzeige im formschönen Stahlblech-Unterputzgehäuse als zusätzliche Anzeige zur Brandmeldeanlage. Die Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale oder auf dem Ringbus am ADP4000 Redundanzadapter.

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 16 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 23 mA @ 24 V DC
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 30
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Gewicht	ca. 3,5 kg
Abmessungen	B: 230 mm H: 230 mm T: 61,5 mm
Einbaumaß	B: 193 mm H: 190 mm T: 60 mm

Zubehör:

784871	Schnittstellenmodul RS422 / RS485
784872	Schnittstellenmodul TTY
784711	Redundanz-Adapter ADP4000 IQ8Control
784716	Redundanz-Adapter ADP 4000 FlexES, Compact und ES Line

Leistungsmerkmale:

- Wahlweise für nichtredundante oder redundante Anschaltung
- Klartextanzeige mit 6 Zeilen je 20 Zeichen
- 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar
- Übernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA
- Bis zu 40.000 Zusatztexte in Abhängigkeit der Anzahl von Zeichen pro Text programmierbar.