

Löschsteuerzentrale BC08



Artikel-Nr.: L210138H

VdS-Anerkennung: VdS-Anerkennung: G 223085

Die kompakte Honeywell Löschsteuerzentrale BC08 wurde für den Einsatz in Einbereichs-Löschanlagen konzipiert. Die Löschsteuerzentrale BC08 umfasst ein Wandgehäuse, das Netzteil mit 2,2 A Ausgangsstrom sowie die Zentralbaugruppe mit Anzeige- und Bedienfeld. Die Zentrale verfügt über Steuereingänge, leitungsüberwachte Ausgänge, Open-Collector Ausgänge sowie potentialfreie Relaisausgänge. Das Gehäuse bietet Platz für Notstrombatterien mit 2 x 12 V / max. 22 Ah. Am Bedienfeld sind 11 Tasten zur direkten Bedienung von Anlagenteilen vorhanden.

Leistungsmerkmale:

- Zwei frei parametrierbare Steuereingänge
- Acht frei parametrierbare Open-Collector-Ausgänge.
- Vier leitungsüberwachte Ausgänge.
- Drei potentialfreie Relaiskontakte.
- Erweiterung über zusätzliche Relaiskarten.
- In die Bedienfront der Zentrale können bis zu drei Schlüsselschalter eingebaut werden.
- Frei parametrierbare Ausgänge für Steuerungen mit logischen Verknüpfungen zur Aktivierung ermöglichen höchste Flexibilität.
- Intuitive Menüführung und im Betrieb umschaltbare Menüsprache.
- Die abnehmbare Zentralbaugruppe sowie reichlich Platz für die Kabeleinführung erleichtern die Montage und Installation
- Permanente Überwachung und Ladung der Batterien.
- Die Zentrale ist im Auslieferungszustand sofort einsatzbereit.
- Individuelle Konfigurationen werden komfortabel mittels PC-Software PARSOFT erstellt.
- Über eine USB-Schnittstelle kann die Parametrierung vom PC in die Zentrale übertragen oder ausgelesen werden.

Stromaufnahme	(ohne zusätzliche Baugruppen) 85 mA @ 24 VDC
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech, 1 mm, pulverbeschichtet
Farbe	grauweiß, RAL 9002
Gewicht	ca. 5,3 kg (ohne Batterien und Erweiterungsmodule)
Abmessungen	B: 384 mm H: 425 mm L: 106 mm
Spannungsversorgung	230 VAC +10/-15%, 47 - 63 Hz
Ausgangsspannung typisch	27,6 VDC
Ausgangsleistung	60 W
Stromaufnahme max.	650 mA @ 230 VAC
Akkumulator	2x 12 V – max 22 Ah
Eingänge	2x frei parametrierbar
Ausgänge	2x überwacht, max 1 A 2x überwacht, max 300 mA 3x potentialfreie Relaiskontakte, 2 A @ 30 VDC; 0.5 A @ 125 VAC 8x Open-Collector Ausgänge, max. 35 mA
Luftfeuchtigkeit	Max. 95% nicht-kondensierend
Montageart	Aufputz

Zubehör:

L210190	Relaisbaugruppe RL04-1 für 4 potentialfreie Ausgangskontakte
L211143	Relaisbaugruppe RL608-1 für 8 NC/NO Ausgangskontakte oder überwacht
L222004	Relaisbaugruppe RL58-1 für 8 potentialfreie Ausgangskontakte
L222010	Relaisbaugruppe RL58-2 für 4 potentialfreie Ausgangskontakte, hohe Schaltleistung
L222013	Resetmodul MQZ1000-1
L223026	Alarmgebermodul SZ58-3 zur Erweiterung um 4 Alarmgeberstromkreise
L223052	Adapter Energieverteiler
L229014	Spannungsstabilisator 24VDC/3A für externe Geräte